

Alajaam:	VANA-ANTSLA
Trafo / lülitusgrupp:	TM250
Fiidri nr / kaitse:	F1
Toitekaabel:	

Tehnilised andmed	
Liitumispunkti peakaitse:	3x32A
Nimipinge, sagedus	400/230V, 50Hz
Juhtimiskilbi In:	40A
Vastupidavus lühisele:	10kA
Juhtistikusüsteem:	TN-C-S
Keskonnatemperatuur:	–
Kilbi komplekteerimine	
Kilbi tüüp:	Sokkil
Kilbi tüüp, IP ja IK:	IP34
Ehitusaasta, mõõtmed:	–
Juhtimiskontrollid:	–
Akude mahtuvus:	–

	jah	ei
Juhtimis- ja mõõtekilp ühes kestas:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lukustus võtmeaga:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akude tarbeks A-box uksel:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dokumendisatelt A3 uksel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ukseandur:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sireen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Arvestilt sekundaari kontaktid:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Väljuvatel liinidel abikontaktid:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Uks hingedel, avatavus 180 kraadi:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[illegible]

*Pumpla elektrienergia arvesti ja  
kaitseluliti jätta olemasolevad*

GRUPP	POS.	NIMETUS	PARAM.	KAABEL
Toide		Toide liitumiskilbist KK0101, L=5m	AXPK	4G35mm <sup>2</sup>
	QS1	Pealüliti, kaitselahutus	40A	
Maandus	R		$R \leq 30 \text{ oom}$	Cu25mm <sup>2</sup>
Liigpinge	Z1	Liigpingepiirik, tüüp 1+2	tüüp 1+2; I <sub>imp</sub> =12,5kA I <sub>max</sub> =50kA; U <sub>p</sub> <1,3kV	
Pistikupesa	QFJ–RVK1	Ühildatud rikkevoolu– ja kaitselüliti	C16A / 30mA	
	P1	Pistikupesa	16A L/N/PE	
	H1	Kilbi valgusti		
Juhtimine	QFJ1	Juhtahela kaitselüliti	B6A	
	S1	Juhtimise ümberüliti Käsitsi–Väljas–Automaatne		
	FR1	Hämaralüliti; andur lähimas tänava– valgustusmastis (kaabel MCMK2x1,5+1,5)		
Fiider 1	KM1	Kontaktor	25A AC–1	AXPK 4G25
	QF1.1	Vana–Antsla		
	QF1.2	Vana–Antsla	C10A	
	QF1.3	Vana–Antsla	C10A	
Reservkoht				
Pumpla toide (olemasolev)	QF2		C6A	AXPK 4G25

Tellija: Antsla Vallavalitsus  
F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn  
66 403 Antsla vald,  
Tel. 785 5164

**EMPOWER** 

Address: **Energia 4, Pärnu,**  
**80042**

Reg nr: 11445550

Telefon: 5136891

e-mail:  
tarmo.laur@empower.ee

Projekteerija: Tarmo Laur

Курсаев: 08.11.20
-------------------

Töö nr: PP010920-5

Joon nr: 003

Mõõtkava: (A3)

Töö nimetus:	Vana-Antsla tänavavalgustuse rekonstrueerimine Vana-Antsla, Antsla vald, Võru maakond Põhiprojekt
--------------	---

Joonise nimetus:	TVK SKEEM
------------------	-----------